

# MANUAL DO USUÁRIO

100W\*4pcs WW/CW LED COB

LL – 400WA – BRT



LEDLIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e  
guarde-o para futuras pesquisas.

**ATENÇÃO: Por favor leia o manual do usuário cuidadosamente, ele contém informações importantes sobre instalação, operação e manutenção.**

### 1. Ilustração do Display

Instruções: de acordo com as teclas de função MANU, há oito funções de diferentes efeitos, os dois primeiros dígitos representam a função corrente (ver menu). Os outros dois dígitos representam a função de Adress ou parâmetros de velocidade. Pressione a tecla UP ou DOWN para alterar os valores dos parâmetros e pressione a tecla ENTER para confirmar.



Item	Demo	Função
H001	a512	Modo 2 Canais
A001	d512	Modo 6 Canais
D001	d512	Modo 12 Canais
CC50	cc99	Cor Gradiente
CP50	cp99	Transição de cores
DE50	de99	Dimming Manual
dEoo	dEoo	Modo Demo
SoUd	SoUd	Modo Controle de Voz
SLAv	SLAv	Modo Slave

### 2. Especificações

Voltagem: AC100 – 240V | 50Hz / 60Hz

Led: 4\*pcs 100+100W

Consumo de energia: 400W

Ângulo das lentes: 30 graus

Cores: Branco quente, branco e quente

Operação: DMX512, máster-slave, movimento automático, controle pelo som

Canais DMX: 2Ch / 6Ch / 12Ch

### 3. Lista de Canais DMX

#### H001 Lista CH2

CH	Ilustração
CH1	Branco quente
CH2	Branco Frio

#### A001 Lista CH6

CH	Ilustração
CH1	Dimming Total
CH2	Strobe
CH3	Modo Autopropulsionado
CH4	Velocidade
CH5	Branco quente
CH6	Branco Frio

### Doo1 Lista CH12

CH	Ilustração
CH1	Dimming Total
CH2	Strobe
CH3	Modo Autopropulsionado
CH4	Velocidade
CH5	Dimming Branco quente
CH6	Dimming Branco Frio
CH7	Dimming Branco quente
CH8	Dimming Branco Frio
CH9	Dimming Branco quente
CH10	Dimming Branco Frio
CH11	Dimming Branco quente
CH12	Dimming Branco Frio

#### 4. Instruções de Segurança

- Por favor, não use o aparelho enquanto a temperatura ao redor estiver elevado.
- Verifique se o cabo de alimentação está intacto e se foi instalado e aterrado por profissionais.
- Use voltagem correta, caso contrário pode danificar o aparelho.
- Desligue o aparelho da fonte de energia para realizar os procedimentos de limpeza ou caso não for usar o aparelho por um longo período de tempo.
- Nunca olhe diretamente para a luz, pode causar danos.

#### 5. Regras de Operação

- Utilize o aparelho somente na voltagem de 100-240V.
- Para preservar a vida útil não utilize o aparelho continuamente por um longo período de tempo e não agite ele enquanto estiver em operação.
- Não utilize a luz em lugares muito aquecidos, molhado ou com poeira e mantenha uma distância de pelo menos 2m do aparelho para demais objetos.
- Utilize o aparelho de acordo com o Manual do Usuário, operações indevidas podem causar a quebra ou o mal funcionamento do aparelho.
- Utilize embalagem original para proteger o aparelho.
- Por favor, não fazer quaisquer alterações no aparelho para evitar quaisquer problemas ou perigos.

# TERMO DE GARANTIA

---

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.

---



LEDLIGHT

(48) 3028-7778

[contato@ledlaserlight.com.br](mailto:contato@ledlaserlight.com.br)

<http://www.ledlaserlight.com.br>



**LEDLIGHT**