

MANUAL DO USUÁRIO

WHITE LED STROBO 2in1

LL-288CWE-ST



LEDLIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e
guarde-o para futuras pesquisas.

Antes de usar, sugerimos que você leia atentamente todas as instruções. Seguindo as sugestões encontradas neste manual do usuário, você pode esperar um desempenho confiável e satisfatório nos próximos anos.

INSTRUÇÕES:

N°	display	Função
1	A001	28 canais
2	D001	7 canais
3	C000	<p>C001 Sem efeito , C002 Branco 1, C003 Branco 2, C004 Branco 3, C005 branco 1 + branco 2, C006 branco 1 + branco 3, C007 branco 2 + branco 3, C008 branco 1 + branco 2 + branco 3, C009 troca gradual, C010 troca pulsada, C011 troca rápida, C012 Efeito 1, C013 Efeito 2 C014 Efeito 3, C034 efeito 23 C035 Efeitos integrados C036 Modo SOM</p>
4	P000	Velocidade
5	R255	Manual Branco 1
6	G255	Manual Branco 2
7	B255	Manual Branco 3
8	F000	Velocidade STROBO

MODO DMX:**07 Canais:**

Canal	Função	Instrução
CH1	Dimmer	Total dimmer
CH2	strobe	0-9 Strobe without effect 10-255 strobe from slow to fast
CH3	W1 dimmer	White1 dimmer
CH4	W2 dimmer	White2 dimmer
CH5	W3 dimmer	White3 dimmer
CH6	effect	Built-in mode 30-255
CH7	Effect speed	Built-in speed

28 Canais:

Canal	Função	Instrução
CH1	Dimmer	Total dimmer
CH2	strobe	0-9 Strobe without effect 10-255 strobe from slow to fast
CH3	Color select	0-29 Dimmer function 30-39 w1 40-49 w2 50-59 w3 60-69 w1+w2 70-79 w1+w3 80-89 w2+w3 90-99 w1+w2+w3 100-149 Pulse change 150-199 Gradual change 200-219 Combination effect of running horse

CH4	speed	Auto run speed, mainly plays a role in the 100-255 channel value function of CH3
CH5	Color 1	W1(first set of led bulb)
CH6	Color 2	W2 (first set of led bulb)
CH7	Color 3	W3 (first set of led bulb)
CH8	Color 4	W1 (second set of led bulb)
CH9	Color 5	W2 (second set of led bulb)
CH10	Color 6	W3 (second set of led bulb)
CH11	Color 7	W1 (third set of led bulb)
CH12	Color 8	W2 (third set of led bulb)
CH13	Color 9	W3 (third set of led bulb)
CH14	Color 10	W1 (fourth set of led bulb)
CH15	Color 11	W2 (Group 4 led bulb)
CH16	Color 12	W3 (fourth set of led bulb)
CH17	Color 13	W1 (Group 5 led bulb)
CH18	Color 14	W2 (Group 5 led bulb)
CH19	Color 15	W3 (Group 5 led bulb)
CH20	Color 16	W1 (Group 6 led bulb)
CH21	Color 17	W2 (Group 6 led bulb)
CH22	Color 18	W3 (Group 6 led bulb)
CH23	Color 19	W1 (Group 7 led bulb)
CH24	Color 20	W2 (Group 7 led bulb)
CH25	Color 21	W3 (Group 7 led bulb)
CH26	Color 22	W1 (Group 8 led bulb)
CH27	Color 23	W2 (Group 8 led bulb)
CH28	Color 24	W3 (Group 8 led bulb)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão: 100 ~ 240V AC 50-60Hz

Fonte de luz: 288pcs 0,5w SMD WHITE Led Bulb

Cor: 5600k

Ângulo de abertura:

Modo de controle: Auto / Master / Slave / SOM

Canal: 7CH / 28CH

Peso líquido: 2,5 kg

Tamanho do produto: 28 x 28 x 27 cm

TERMO DE GARANTIA

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



LEDLIGHT

(48) 3028 7778
contato@ledlaserlight.com.br
www.ledlaserlight.com.br



LEDLIGHT