

# MANUAL DO USUÁRIO

LED STROBO RGB 2in1

LL-288RGB-CE



LEDLIGHT

Por favor, leia o Manual do Usuário antes de utilizar o produto e  
guarde-o para futuras pesquisas.

Antes de usar, sugerimos que você leia atentamente todas as instruções. Seguindo as sugestões encontradas neste manual do usuário, você pode esperar um desempenho confiável e satisfatório nos próximos anos.

## INSTRUÇÕES:

No	Show	Função
1	A001	28channel
2	D001	7channel
3	C000	C001 No effect , C002 Red, C003 green, C004 blue, C005 Red green, C006 Red blue, C007 Green blue, C008 Red green blue, C009 Gradual change, C010 Pulse change, C011 Jump change, C012 Effect 1, C013 Effect 2
4	P000	Speed mode
5	R255	Manual red
6	G255	Manual green
7	B255	Manual blue
8	F000	Strobe speed

## MODO DMX:

### 07 Canais:

Canal	Função	Instrução
CH1	Dimmer	Total dimmer
CH2	strobe	0-9 Strobe without effect 10-255 strobe from slow to fast
CH3	R dimmer	Red dimmer
CH4	G dimmer	Green dimmer
CH5	B dimmer	Blue dimmer
CH6	effect	Built-in mode 30-255
CH7	Effect speed	Built-in speed

**28 Canais:**

Canal	Função	Instrução
CH1	Dimmer	Total dimmer
CH2	strobe	0-9 Strobe without effect 10-255 strobe from slow to fast
CH3	Color select	0-29 Dimmer function 30-39 red 40-49 green 50-59 blue 60-69 Red green 70-79 Green blue 80-89 Red blue 90-99 Red green blue 100-149 Pulse change 150-199 Gradual change 200-219 Combination effect of running horse
CH4	speed	Auto run speed, mainly plays a role in the 100-255 channel value function of CH3
CH5	Color 1	Red (first set of led bulb)
CH6	Color 2	Green (first set of led bulb)
CH7	Color 3	Blue (first set of led bulb)
CH8	Color 4	Red (second set of led bulb)
CH9	Color 5	Green (second set of led bulb)
CH10	Color 6	Blue (second set of led bulb)
CH11	Color 7	Red (third set of led bulb)
CH12	Color 8	Green (third set of led bulb)
CH13	Color 9	Blue (third set of led bulb)
CH14	Color 10	Red (fourth set of led bulb)
CH15	Color 11	Green (Group 4 led bulb)

CH16	Color 12	Blue (fourth set of led bulb)
CH17	Color 13	Red (Group 5 led bulb)
CH18	Color 14	Green (Group 5 led bulb)
CH19	Color 15	Blue (Group 5 led bulb)
CH20	Color 16	Red (Group 6 led bulb)
CH21	Color 17	Green (Group 6 led bulb)
CH22	Color 18	Blue (Group 6 led bulb)
CH23	Color 19	Red (Group 7 led bulb)
CH24	Color 20	Green (Group 7 led bulb)
CH25	Color 21	Blue (Group 7 led bulb)
CH26	Color 22	Red (Group 8 led bulb)
CH27	Color 23	Green (Group 8 led bulb)
CH28	Color 24	Green (Group 8 led bulb)

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

Tensão: 100 ~ 240V AC 50-60Hz

Fonte de luz: 288pcs 0,5w SMD RGB 3in1

Ângulo de abertura:

Modo de controle: Auto / Master / Slave / SOM

Canal: 7CH / 28CH

Peso líquido: 2,5 kg

Tamanho do produto: 28 x 28 x 27 cm

**TERMO DE GARANTIA**

---

Este produto foi cuidadosamente avaliado em todas as fases do seu processo de fabricação. Entretanto, na improvável ocorrência de alguma falha, A Mak Áudio Indústria e Comércio Importação e Exportação assegura ao comprador original deste produto garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação no período de 90 DIAS a partir da data de aquisição, apresentando nota fiscal de compra, número de serial do produto e carimbo da loja datado neste Manual. A garantia cobre eventuais defeitos no material empregado ou na fabricação.

Condições de Garantia: a garantia perde sua validade se:

- O solicitante da garantia não for o comprador original, não estando a compra comprovada por nota fiscal para todos os fins legais.
- O número de série do produto esteja raspado ou tenha sido retirado.
- Alguma parte, peça ou componente do produto estiver violado.
- Lacre da LED LIGHT
- Cobertura da Garantia: a LED LIGHT dá cobertura a todas as partes, peças ou componentes que apresentem falha de fabricação dentro do prazo de garantia.

A LED LIGHT não dá cobertura às despesas:

- Geradas no conserto do produto danificado por mau acondicionamento pelo comprador para o transporte.
- Manutenção periódica e reparação ou peças devido ao desgaste normal do produto.
- Decorrentes do transporte do produto em garantia na cidade onde exista Assistência Técnica autorizada.
- Oriunda do produto que contenha adulteração ou rasuras no número de série.
- Decorrentes da fadiga esperada na utilização normal do produto.
- Com acidentes, embalagens, seguros de qualquer natureza, inclusive no transporte, e decorrentes do uso indevido do produto ou sem a devida observação às recomendações técnicas da LED LIGHT.

Nenhum valor será devido ao comprador pelo período em que o seu equipamento permanecer inoperante, nem, tampouco, o comprador poderá pedir/reclamar compensação ou indenização, por despesas diretas ou indiretas, decorrentes da reparação ou substituição do produto.

Caso fique impossibilitado o uso do produto, dentro do prazo de garantia, em razão de defeito de fabricação, e, não existindo mais peças para reposição, a LED LIGHT poderá substituir o produto por um modelo similar, sem bônus para o cliente.

A LED LIGHT não se responsabiliza e não cobre qualquer custo ou indenização decorrente de eventual falha do equipamento que resulte em danos ao usuário a não ser o conserto ou a reposição do próprio equipamento por ela produzido.



LEDLIGHT

(48) 3028 7778  
contato@ledlaserlight.com.br  
www.ledlaserlight.com.br



**LEDLIGHT**